



Se închide și se deschide un contact după 3 minute.

Ideal pentru aprinderea luminii de pe casa scării la un imobil, dar și pentru iluminatul în pivnițe sau holuri, unde, de obicei se uită lumina aprinsă.

De fiecare dată când se apasă un întrerupător cu revenire din circuitul de lumină în care este integrat, se reia iluminatul pentru 3 minute.

Automate de scară MIN 3-3, MIN 3-4

- tensiune nominală: 230 V c.a.;
- frecvență: 50 Hz;
- consum mai mic de 5 VA;
- circuit de forță:
 - calibrul contact de ieșire: 10 A/230 V c.a.,
 - putere maximă comandată:
 - iluminat cu incandescentă sau cu halogen 230 V c.a.: 1500 W
 - iluminat fluorescent compensat în serie, sau necompensat: 2000 VA
 - iluminat fluorescent compensat în paralel (70 μ F): 1000 VA;
- grad de protecție: IP 20, conform EN 60529;
- conexiuni:
 - prin borne pentru cabluri până la 6 mm²,
 - tip de conexiuni:
 - MIN 3-3: 3 fire (întrerupătoarele cu revenire conectate pe neutru)
 - MIN 3-4: 4 fire (întrerupătoarele cu revenire conectate pe fază);
- temperatură de funcționare: -10° C la +40° C.
- pe fața aparatului este un comutator cu 2 poziții:
 - funcționare automată: de fiecare dată când se apasă un întrerupător cu revenire din circuitul de lumină, se reia iluminatul pentru 3 minute,
 - poziția ON: iluminat permanent.




MIN 3-3




MIN 3-4

Tip	Lățime în pași de 9 mm	Referință
MIN 3-3	2	15360
MIN 3-4	2	15361

Conexiuni



MIN 3-3



MIN 3-4